

706184000000

Relé de vigilancia



La imagen debe considerarse indicativa y no corresponde necesariamente al código del producto.

Descripción técnica:

Relés de vigilancia de tensión, Vigilancia de fallo y secuencia de fases, 1 contacto, 6 A, Tipo de fuente AC, tensión de alimentación nominal 400 V, funcionamiento - de 170 a 500 V, potencia nominal 8 VA, Valores de detección: Valores de detección no ajustables, Contacto conmutado, Ajustes de tiempo de retardo: Tiempo de retardo a la desconexión fijo, Memoria de fallo opcional: Sin memoria de fallo, temperatura ambiente de -20 a +60 °C

[IR A LA PÁGINA DEL PRODUCTO](#)

Características técnicas:

Campo de funcionamiento ac:	170...500 V
Configuración de contactos:	1 contacto, Contacto conmutado
Corriente nominal del contacto:	6 A
Descripción comercial:	Relé trifásico de secuencia y control de fallos para uso universal en sistemas con tensión nominal de 208 V a 480 V, 50/60 Hz. Detecta errores de fallos de fase incluso en presencia de tensiones regeneradas. El tipo 70.61 está equipado con lógica de seguridad positiva (el contacto del relé de salida se abre si se detecta un error). Este producto tiene una patente europea presentada por el principio innovador detrás del sistema de monitoreo y detección de errores de 3 fases.
Dimensiones:	17.5x84x56.5 mm
Temperatura ambiente:	-20...60 °C
Tensión nominal de alimentación:	400 V
Tensión nominal de contactos:	250 V AC
Tipo de alimentación:	Tipo de fuente AC
Homologaciones/certificaciones (según tipo):	  

Las características descritas en este documento pueden evolucionar o modificarse en cualquier momento. La información debe considerarse meramente indicativa, por lo que no puede tener ningún valor contractual.

¿Necesitas más información?

[Contactar con nuestro equipo de ventas](#) [Encontrar un distribuidor](#)